

„*W A R E M - S*” S. j. A. Baran, A. Wrzos
35 – 105 Rzeszów ul. Przemysłowa 12
TEL/FAX (0-17) 85 260 53

Inwestor: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Data opracowania : Marzec 2018r.

Stadium : Projekt Wykonawczy

Obiekt : Budynek "D"

Adres : Rzeszów, ul. Skłodowskiej 2

Temat : Instalacje elektryczne dla węzła cieplnego c.o.

Część : Elektryczna i AKPiA

Projektant : mgr inż. Robert Bęben upr. nr PDK/191/POOE/06

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

- **OPIS TECHNICZNY**

- 1. Podstawa opracowania**
- 2. Zakres opracowania**
- 3. Stan istniejący**
- 4. Zasilanie w energię elektryczną**
- 5. Rozdzielnica węzła „SE”**
- 6. Instalacja elektryczna**
- 7. Sterowanie i sygnalizacja**
- 8. Instalacja regulacji temperatury c.o.**
- 9. Pomiar ciepła**
- 10. Instalacja oświetleniowa**
- 11. Instalacja gniazd**
- 12. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa**

- **ZESTAWIENIE AKP**
- **TABELA PRZEWODÓW**
- **WYKAZ MATERIAŁÓW DLA „SE”**

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- **RYSUNKI**

Rys. nr 01E Schemat ideowy zasilania odbiorników

Rys. nr 02E Schemat ideowy układu sterowania pompami

Rys. nr 03E Schemat ideowy układu regulacji temperatury

Rys. nr 04E Schemat ideowy obwodów sygnalizacyjnych

Rys. nr 05E Schemat ideowy układu pomiaru ciepła

Rys. nr 06E Rozmieszczenie aparatów w rozdzielni

Rys. nr 07E Listwy zaciskowe

Rys. nr 08E Schemat automatyzacji węzła

Rys. nr 09E Rzut pomieszczenia węzła

OPIS TECHNICZNY

Do „PW instalacji elektrycznych i AKPiA węzła cieplnego na cele centralnego ogrzewania (c.o.) w budynku „D” Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Skłodowskiej 2 w Rzeszowie.

1. Podstawa opracowania :

Przy opracowywaniu projektu korzystano z:

- Obowiązujące Polskie Normy i przepisy
- DTR poszczególnych urzędów
- Wizja lokalna na obiekcie

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje następujące zagadnienia dotyczące instalacji elektr. i AKPiA:

- ♦ szafkę elektryczną węzła c.o.
- ♦ sterowanie napędem pompy obiegowej
- ♦ instalacje elektryczne i AKPiA dla węzła c.o.
- ♦ regulację temperatury wody w instalacji c.o.
- ♦ pomiar ciepła na cele c.o.
- ♦ ochronę przeciwporażeniową

3. Stan istniejący

W chwili obecnej budynek jest zasilany w ciepło z sieci niskich parametrów. Ze względu na budowę węzła cieplnego c.o. zaprojektowano szafkę zasilająco-sterującą jednofunkcyjną. Istniejącą szafkę zasilająco-sterującą układem mieszącym należy zlikwidować i zastąpić projektowaną „SE”.

4. Zasilanie w energię elektryczną

W celu zasilania węzła należy wykorzystać istniejący WLZ wykonany przewodem YDY 3x2,5mm² i dotychczas zasilający szafkę układu mieszącego. Nie przewiduje się odrębnego układu rozliczeniowego pomiędzy PGE a MPEC.

5. Rozdzielnica węzła „SE”

Projektowaną szafkę „SE” zamontować jak na rzucie pomieszczenia węzła. Obwody siłowe wykonać przewodem LgY 2,5mm², sterownicze okablować przewodem Lgy 1.5mm². Aparaty w tablicy oznaczyć szyldzikami i opisać funkcjonalnie.

6. Instalacja elektryczna

Projektuje się obwód zasilający napęd pompy obiegowej:
- proj. pompa obiegowa **PO**, dla obiegu grzewczego c.o. o mocy $P_n = 9...180W$, prądzie $I_n = 0,09...1,47A$ i napięciu $U_n = 1 \times 230V$. Obwód zasilający napęd pompy wykonać przewodem OWYżo 3x1,5mm² w RVS18.

7. Sterowanie i sygnalizacja

Zaprojektowano sygnalizację optyczną światłem ciągłym za pomocą lampek z LED-owym elementem świecącym, umieszczonych w szafce elektrycznej. Lampka zielona sygnalizuje pracę napędu pompy obiegowej, natomiast czerwona oznacza awarię.

Pompa **PO** sterowana jest trójpołożeniowym przełącznikiem, który w poz. I – wymusza pracę ręcznie, w poz. II – realizuje pracę automatyczną, natomiast w poz.0 wyłącza pompę. Dodatkowo wyłączenie pompy **PO** przez regulator sygnalizowane jest lampką niebieską.

8. Instalacja regulacji temperatury c.o. i c.w.u.

Automatyczna regulacja temperatury centralnego ogrzewania (c.o.) odbywać się będzie w oparciu o regulator elektroniczny umożliwiający regulację minimum dwóch kanałów z interfejsem Ethernet i Modbus. Będzie on sterował pracą zaworu regulacyjnego poprzez siłownik elektryczny. Wartość zadana temperatury centralnego ogrzewania jest wyznaczana na podstawie mierzonej temperatury zewnętrznej. Mierząc temperaturę w rurociągu zasilającym instalację c.o. i temperaturę zewnętrzną realizuje on krzywą grzania zadaną mu przez użytkownika. Może ona być nastawiana przez wprowadzenie zmiany jej nachylenia. Zawór regulacyjny w zależności od sygnału z regulatora zwiększa lub dławi przepływ wody przez wymiennik c.o. regulując w ten sposób temperaturę wody instalacyjnej centralnego ogrzewania. Dodatkowo możliwy będzie odczyt aktualnej wartości temperatury na powrocie niskich parametrów z instalacji. Obwody sygnałowe łączące poszczególne elementy układu regulacyjnego wykonać należy przewodem ekranowanym, układanym w oddzielnych ciągach w odległości ok. 30cm od przewodów instalacji elektrycznych.

Czujnik temperatury zewnętrznej należy zamontować na północnej lub wschodniej ścianie budynku wykorzystując trasę istniejącego czujnika zewnętrznego układu mieszającego. Czujnik zamontować ok. 3m od podłoża w miejscu nie narażonym na bezpośrednie nasłonecznienie lub inne oddziaływania termiczne.

Regulacja temperatury c.o. odbywać się będzie za pomocą następujących urządzeń, którymi są:

TCK1- regulator cyfrowy

1NV1 – siłownik elektryczny 3 pkt z funkcją bezpieczeństwa

(W komplecie z zaworem regulacyjnym dobranym w PW technologii węzła)

1TE1 – czujnik temperatury zewnętrznej, Pt1000

2TE1 – czujnik temp. zasilania instalacji c.o., Pt1000

3TE1 – czujnik temp. powrotu instalacji c.o., Pt1000

Powyższe elementy połączyć ze sobą zgodnie z dołączoną DTR regulatora . Obwody sygnałowe czujników wykonać przewodem ekranowanym typu LIYCY 2 x 0,75mm² .

9. Pomiar ciepła c.o.

Projektuje się układ pomiaru ciepła na cele c.o. w skład którego wchodzi :

- przelicznik
- przetwornik przepływu $q_p = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $D_n = 15 \text{ mm}$
- dwa czujniki parowane Pt 500

Prawidłowa instalacja czujników temperatury:

- czujniki temp. montować symetrycznie do osi przewodu pod kątem 45° lub w kolanie rurociągu,
- głębokość zanurzenia powinna wynosić ok. 0,6 średnicy wewnętrznej rurociągu,
- końce czujników powinny być skierowane przeciw strumieniowi napływu czynnika grzejącego,
- należy zapewnić odpowiednio dużo miejsca w celu wymiany czujników lub ich osłon,
- w miejscu montażu czujnika rurociąg należy izolować termicznie z zachowaniem należytej staranności,
- długości przewodów łączących czujniki powinny być identyczne.

10. Instalacja oświetleniowa

W celu odpowiedniego oświetlenia pomieszczenia węzła projektuje się trzy hermetyczne oprawy świetlówkowe. Obwód oświetleniowy należy zasilic z projektowanej szafy „SE”.

11. Instalacja gniazd

W celach bieżącej eksploatacji i remontów zaprojektowano podwójne gniazdo 230V i pojedyncze 24V zlokalizowane w pobliżu szafki „SE”. Dodatkowo przewidziano jedno gniazdo 230V zabezpieczone odrębnym wyłącznikiem instalacyjnym na potrzeby telemetrii.

12. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa

Instalacja elektryczna w węźle pracuje w układzie TN-S. Elementy instalacji oraz wyposażenia technologicznego, które normalnie nie są pod napięciem, a mogą się znaleźć w przypadku awarii, należy metalicznie połączyć z przewodem ochronnym PE.

Przewodu tego nie wolno przerywać na łącznikach.

Ochronę od porażen zapewniono przez :

- szybkie wyłączenie napięcia w poszczególnych obwodach odbiorczych
- użycie obudowy szafki z materiału izolacyjnego,
- instalację połączeń wyrównawczych miejscowych
- zastosowanie wyłącznika różnicowo - prądowego na zasilaniu typu A

Należy wykorzystać istniejącą w węźle magistralę połączeń wyrównawczych z płaskownika FeZn. Płaskownik oznaczyć kolorem zielono-żółtym.

Połączenia metalowych rurociągów z magistralą wykonać przewodem LgYżo 6mm². Połączenia na rurach wykonać za pomocą objemek i zacisków śrubowych w sposób zapewniający styk elektryczny i zapobiegający przesuwaniu się elementów łączonych. Do magistrali przyłączyć należy wszystkie metalowe obudowy urządzeń technologicznych, zaciski ochronne gniazd wtykowych, konstrukcje wsporcze, szynę PE szafy elektrycznej „SE”.

W celu ochrony przed skutkami przepięć w instalacji elektrycznej zaprojektowano ochronniki modułowe z wymiennymi wkładkami typu 2 wg PN-EN 61643-1 klasy II wg PN-IEC 61643-1. Ochronniki posiadają wbudowane bezpieczniki i nie wymagają zabezpieczeń zewnętrznych.

UWAGA:

Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń przeprowadzić pomiary i testy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Wyniki pomiarów zaprotokołować.

Podczas pomiarów rezystancji izolacji wyjąć wkładki warystorowe ograniczników przepięć.

Nie przeprowadzać kontroli stanu izolacji w pompach elektronicznych gdyż grozi to zniszczeniem układów elektroniki.

ZESTAWIENIE AKP

Lp.	Nazwa	Oznaczenie w projekcie	Ilość szt
1.	Mikroprocesorowy regulator 3 obiegów grzewczych z kluczem aplikacji A266, zasilanie 230V, 50Hz, złącze Ethernetowe RJ45 komunikacja Modbus/TCP	TCK1	1
2.	Napęd elektryczny dla zaworu regulacyjnego c.o 3-punktowy napięcie zasilania 230V, 50Hz, Moc 4VA, prędkość 3s/mm, IP54, siła 500N z funkcją awaryjnego powrotu	1NV1	1
3.	Czujnik temperatury zewnętrznej, Pt1000	1TE1	1
4.	Czujnik temperatury zanurzeniowy Pt 1000, wraz z osłoną ze stali nierdzewnej, długość osłony l =100mm, króciec z gwintem G1/2”,	2TE1 3TE1	2

5.	Termostat bezpieczeństwa TR/STW z automatycznym ponownym włączeniem, nastawa 90°C	4TE1	1
6.	Mikroprocesorowy przelicznik energii cieplnej	QQ2	1kpl c.o. Dostarcza MPEC
7.	Ultradźwiękowy przetwornik przepływu qp=6,0m ³ /h; Dn 25mm (zasilanie)	FQ2	
8.	Czujniki oporowe temperatury, głowicowe Pt500, L= 70mm parowane, z łącznikiem G1/2''	1TE2 2TE2	

TABELA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

NR OBWODU	Trasa		TYP I PRZEKRÓJ PRZEWODU	DŁUG. PRZEW.	SPOSÓB UŁOŻ
	SKĄD	DOKĄD			
W1M	SE	PO	OWYżo 3x1,5 mm ²	6mb	RL18
W2M	SE	gn.wtyk. 24V	YDY 2x1,5 mm ²	3mb	RL18
W3M	SE	obw.oświetl.	YDYżo 3x1,5mm ²	10mb	RL18
W4M	SE	gn.wtyk. 230V	YDYżo 3x2,5 mm ²	3mb	RL18
W5M	SE	gn.wtyk. 230V	YDYżo 3x1,5 mm ²	3mb	RL18
W1A	SE	1NV1	OWY 4x1 mm ²	6mb	RL18
W2A	SE	PO	LIYCY 2x0,75 mm ²	6mb	RL18
W3A	SE	PO	OMY 2x0,75 mm ²	6mb	RL18
W4A	SE	1TE1	LIYCY 2x0,75 mm ²	15mb	RL16
W5A	SE	2TE1	LIYCY 2x0,75 mm ²	6mb	RL16
W6A	SE	3TE1	LIYCY 2x0,75 mm ²	6mb	RL16

Podane długości mają charakter orientacyjny. Szczegółowe długości należy sprawdzić na obiekcie.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

dla węzła w bud. „D” przy ul. Skłodowskiej 2

Lp.	Nazwa	Ilość	Oznaczenie w projekcie
	Materiały do zamontowania w szafce elektrycznej „SE”		
1	Obudowa szafki z tworzywa termoplastycznego 4x18; 72 – modułowa o stopniu ochrony IP65, z przezroczystymi drzwiczkami	1 szt.	SE
2	Rozłącznik instalacyjny 2-biegunowy 40A	1 szt.	S1
3	Wyłącznik różnicowoprądowy 1-fazowy, 25A, 30mA, typ A	1 szt.	Q1
4	Wyłącznik instalacyjny pojedynczy C 0,5A	1 szt.	F1
5	Wyłącznik instalacyjny pojedynczy C 1A	3 szt.	F8, F9, F10
6	Wyłącznik instalacyjny pojedynczy C 2A	1 szt.	F3
7	Wyłącznik instalacyjny pojedynczy C 3A	1 szt.	F2
8	Wyłącznik instalacyjny pojedynczy B 6A	1 szt.	F7
9	Wyłącznik instalacyjny podwójny B 6A	1 szt.	F4
10	Wyłącznik instalacyjny pojedynczy B 10A	1 szt.	F5
11	Wyłącznik instalacyjny pojedynczy B 16A	1 szt.	F6
12	Przełącznik 5A 2P + gniazdo Ust=230V	3 szt.	K1, K2, K3
13	Lampka sygnalizacyjna pojedyncza, biała, Uzas = 230VAC	1 szt.	H1
14	Lampka sygnalizacyjna pojedyncza, niebieska, Uzas = 230VAC	1 szt.	H2
15	Lampka sygn. podwójna (zielona + czerwona), Uzas = 230VAC	1 szt.	H3

16	Styk pomocniczy podwójny do wyłącznika F2 , styki 2P	1 szt.	F2 (PS)
17	Przełącznik z neutralnym pkt. środkowym I-0-II, min. 5A	1 szt.	S2
18	Złączka gwintowana jednotorowa 2,5mm ²	13 szt.	X1, X2
19	Trzymacz do złązek gwintowanych	5 szt.	-
20	Transformator ochronny 230/24V 63VA	1 szt.	TR1
21	Ochronnik przepięciowy 1-biegunowy, typ B+C, klasa II	2 szt.	SPD
22	Oznacznik złączki cyfry 1...10	1 kpl	-
23	Przewód LgY 1,5mm ²	20mb	-
24	Przewód LgY 4mm ²	8mb	-
25	Przewód LgY 6mm ²	1,5mb	-
26	Materiały pomocnicze tulejki, opaski itp.	1kpl	-
Materiały do zamontowania na obiekcie			
1	Rura ochronna 18mm	40mb	-
2	Złączka giętka do rury 18mm	15szt.	-
3	Uchwyt rury 18mm	60szt	-
4	Gniazdo 24V szczelne	1 szt.	GN24V
5	Gniazdo 230V natynkowe, szczelne	2 szt.	GN230V
6	Oprawa hermetyczna 2x36W	3 szt	OP1...OP3